



Digitaler SAT 5/8 Multischalter zur Verteilung von zwei Dual/Twin LNBs oder Quad LNBs

SKU: VVSATFSWIT8X



HDTV-Verteilung auf bis zu 8 Receiver mit DVB-S/S2-Kompatibilität

5/8 Digitaler SAT-Multischalter zur Verteilung von zwei Dual-/Twin-LNBs oder einem Universal Quaf LNB plus Signalen auf bis zu 8 Receiver.

- Kompatibel mit DVB-S/S2, DVB-T/T2 und analogen Signalen
- Unterstützt HDTV
- 5x F-Stecker Eingang; 8x F-Stecker Ausgang
- SAT-Frequenz: 950–2150 MHz
- Terrestrische Frequenz: 47–862 MHz
- Integriertes Netzteil: 230 V / 50 Hz



Digitaler SAT 5/8 Multischalter zur Verteilung von zwei Dual/Twin LNBs oder Quad LNBs
SKU: VVSATFSWIT8X

Technische Daten

SKU: VVSATFSWIT8X

Gewicht: 1.2030 kg

Kabellänge: N.A.

EAN: 8018417508318

GPSR: Das Produkt darf nicht von Kindern oder Personen verwendet werden, die mögliche Gefahren nicht einschätzen können., Artikel unterliegt der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU, Artikel unterliegt der CE-Kennzeichnung, Artikelverpackungen unterliegen dem Recyclingsystem „Grüner Punkt“, Die Artikelverpackung ist recycelbar, Artikel unterliegt der UKCA-Kennzeichnung

Farbe: black

Stecker 1: 4 x LNB

Stecker 2: Type F Male

Logistikdaten

Tiefe Pack: 70 mm

Breite Pack: 360 mm

Tiefe Inner: 380 mm

Höhe Pack: 210 mm

Gewicht Pack: 1415 g

Breite Inner: 320 mm

Anzahl Inner: 5 Pz

Tiefe Master: 390 mm

Höhe Inner: 250 mm

Gewicht Inner: 7560 g

Breite Master: 330 mm

Anzahl Master: 5 Pz

Höhe Master: 280 mm

Gewicht Master: 8185 g